



## QSW-3216R-8S8T

Tipo di gestione	Non gestito
Numero di porte	16
10GbE SFP+	8
10GbE BASE-T (RJ45)	8
Descrizione alimentatore	Internal Power supply Unit
Consumo energetico massimo	80W
Tipo alimentazione in ingresso	CA
Tensione nominale in ingresso	100-240VAC, 50/60Hz
Tabella indirizzi MAC	16K
Velocità di trasmissione senza blocco totale	160Gbps
Capacità di commutazione	320Gbps
Interfaccia di gestione	Non gestito
Console	Yes
Ventola	2 ventole con cuscinetti PWM VAPO
Standard supportati	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
Fattore di forma	Montaggio su rack
Indicatori LED	Per porta: Velocità/Collegamento/Attività Per sistema: Alimentazione/Stato
Dimensioni (A x L x P)	43,3 x 207 x 199,5 mm

Peso (Netto)	1,52 kg
Peso (Lordo)	2.23 kg
Temperatura operativa	Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
Umidità relativa	Da 5 a 95% senza condensa
Certificazioni	CE, FCC, VCCI, BSMI
Conformità elettromagnetica	CLASS A
Jumbo Frame	9K
Garanzia	2 anni

Nota: Usare solo moduli di memoria QNAP per mantenere le prestazioni e la stabilità del sistema. Per i dispositivi NAS con più di uno slot di memoria, usare i moduli QNAP con caratteristiche tecniche identiche.

Attenzione: l'uso di moduli non supportati potrebbe ridurre le prestazioni, causare errori od impedire l'avvio del sistema operativo. QNAP si riserva il diritto di sostituire parti o accessori se l'originale non è più disponibile presso il produttore/fornitore. Qualsiasi sostituzione sarà completamente testata e verificata per soddisfare le rigorose linee guida di compatibilità e stabilità e fornirà prestazioni identiche all'originale.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Le immagini del prodotto sono solo illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. A causa delle differenze nei monitor, i colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito.

Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.