

Montaggio ad incasso **AXIS T94M02L**

Installazione discreta in controsoffitti e tettoie

Il montaggio a incasso AXIS T94M02L è progettato per installazioni discrete in controsoffitti e tettoie ed è compatibile con i modelli di telecamera di rete AXIS P32-VE/-LVE, AXIS P33-VE/-LVE and AXIS Q35-VE/-LVE. Questo tipo di montaggio è applicabile per ambienti interni e per l'utilizzo esterno in soffitti. È inoltre adatto per installazioni in camere di pressione in quanto l'involucro è realizzato in lega metallica con un foro per canalina da 3/4" (M25) per un instradamento protetto dei cavi.

- > **Montaggio in controsoffitti e soffitti**
- > **Utilizzo in ambienti interni ed esterni**
- > **Installazione rapida e facile**



Montaggio ad incasso AXIS T94M02L

Generale	
Prodotti supportati	Serie AXIS P32-VE/-LVE Serie AXIS P33-VE/-LVE Serie AXIS Q35-VE/-LVE
Montaggio	A incasso nei pannelli del soffitto
Alloggiamento	Alloggiamento: lega di alluminio cromato in colore naturale Anello di copertura: polimero ad alta resistenza bianco NCS S 1002-B
Sostenibilità	Senza PVC
Ambiente	Per ambienti interni ed esterni
Posizionamento del cavo	Vista posteriore: fori per canalina dei cavi da 12,7 e 19,05 mm
Approvazioni	IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60950-22 EN 50581
Dimensioni	Altezza: 142 mm Anello di copertura di \varnothing pari a 240 mm Foro nel pannello del soffitto di \varnothing pari a 201 mm
Peso	1,1 kg
Accessori inclusi	Guida all'installazione, maschera di foratura, guarnizione C M20, kit per sostituzioni tra telecamere compatibili
Accessori opzionali	AXIS Safety wire 3m
Garanzia	garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility