

Verbatim GNC-140 Universale Nero, Grigio AC Ricarica rapida Interno

Marchio : Verbatim

Codice prodotto: 32203

Nome del prodotto : GNC-140

Verbatim GNC-140. Tipo di caricatore: Interno, Tipologia alimentazione: AC, Compatibilità caricatore: Universale. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Tensione di uscita (max): 20 V. Quantità di porte USB Tipo C: 3, Ricarica rapida, Funzionalità di protezione dell'alimentazione: Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito. Colore del prodotto: Nero, Grigio



Prestazione		Gestione energetica	
Compatibilità caricatore *	Universale	Corrente di uscita della porta 4	3 A
Tipologia alimentazione *	AC	Tipi di prese compatibili	EU, UK, US
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1	Dimensioni e peso	
Quantità di porte USB Tipo C	3	Larghezza	31,3 mm
Ricarica rapida	✓	Profondità	76,5 mm
Tecnologia di ricarica veloce	Quick Charge 3.0	Altezza	67,7 mm
Tipo di caricatore *	Interno	Peso	270 g
Alimentazione programmabile (PPS)	✓	Dati su imballaggio	
Alimentazione USB	✓	Quantità per pacco	1 pz
Fornitura di alimentazione USB fino a	140 W	Tipo di imballo	Scatola da appendere
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito	Larghezza imballo	47 mm
Paese di origine	Cina	Profondità imballo	110 mm
		Altezza imballo	131,5 mm
		Peso dell'imballo	390 g
Design		Condizioni ambientali	
Colore del prodotto *	Nero, Grigio	Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 40 °C
Materiale della scocca	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC)	Intervallo di temperatura	-20 - 80 °C
Plug & Play	✓	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Transistor al nitruro di gallio (GaN)	✓	Contenuto dell'imballo	
Gestione energetica		Adattatore AC/DC	✓
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V	Dettagli tecnici	
Frequenza di ingresso	50/60 Hz	Conformità alla sostenibilità	✓
Corrente d'ingresso	2.1 A	Certificati di conformità	REACH, RoHS
Portata termica nominale	140 W	Dati logistici	
Tensione di uscita (max)	20 V	Codice del prodotto doganale (TARIC)	85366990
Tensione di uscita (min)	3,3 V		
Potenza di uscita della porta 1	140 W		

Gestione energetica		Dati logistici	
Potenza di uscita della porta 2	140 W	Larghezza scatola principale	280 mm
Potenza di uscita della porta 3	20 W	Lunghezza del cartone principale	305 mm
Potenza di uscita della porta 4	18 W	Altezza scatola principale	302 mm
Corrente di uscita (5V)	3 A	Peso del cartone principale	8,6 kg
Corrente di uscita (9V)	3 A	Quantità per cartone principale	20 pz
Corrente di uscita (12 V)	3 A	Ampiezza del cartone da spedizione	25,5 cm
Corrente di uscita (15 V)	3 A	Lunghezza del cartone da spedizione	28,5 cm
Corrente di uscita (20 V)	5 A	Altezza del cartone da spedizione	13,1 cm
Porta 1 corrente di uscita	5 A	Peso del cartone da spedizione	4,1 kg
Porta 2 corrente di uscita	5 A	Quantità di cartone da spedizione	10 pz
Corrente di uscita della porta 3	3 A		



0023942322030



023942322030



(01)20023942322034



(01)50023942322035

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.