

HONOR X6a

Tripla Fotocamera da 50MP

Batteria da 5200 mAh

Ampia Memoria da 128GB



MagicOS

DIMENSIONI	163.32x75.07x8.35 (LxHxP) ¹
PESO	188g (batteria inclusa) ²
COLORI	Midnight Black, Sky Silver, Cyan Lake ³
DISPLAY	6,56" LFT LCD Display ⁴ - Oscuramento dinamico
FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO	90 Hz ⁵
RISOLUZIONE DISPLAY	720 x 1612 pixels ⁶
PROCESSORE	MediaTek helio G36 (12nm) CPU: 2.2GHz Cortex-A53 Gpu: PowerVR GE8320
MEMORIA	4GB + 128GB
FOTOCAMERA POSTERIORE	50MP (f/1.8) Fotocamera principale 2MP (f/2.4) Fotocamera di profondità 2MP (f/2.4) Fotocamera Macro
FOTOCAMERA FRONTALE	5MP (f/2.2)
BATTERIA	5200mAh ⁷ 22.5W HONOR SuperCharge ⁸
SBLOCCO BIOMETRICO	Impronta digitale laterale Riconoscimento facciale
SISTEMA OPERATIVO	MagicOS 7.1 (basato su Android 13)
CONNETTIVITA'	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G
RETE	Dual SIM (Nano-SIM, dual stan-by) Tecnologia: LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/HSPA+ HSPA /EDGE/GPRS

1. I dati sono forniti dai laboratori HONOR, le dimensioni effettive possono variare in base alla configurazione, al processo di produzione e al metodo di misurazione. Lo spessore del telefono non include la parte rialzata della fotocamera.

2. Dati dai laboratori HONOR. Il peso effettivo può variare in base alla configurazione, al processo di produzione e al metodo di misurazione.

3. I tre colori non sono venduti in tutte le regioni, fare riferimento ai prodotti reali venduti localmente.

4. Con il design degli angoli arrotondati applicato al display, la lunghezza della diagonale dello schermo è di 6,56 pollici, se misurata in base al rettangolo standard (l'area visualizzabile effettiva è leggermente inferiore).

5. Lo schermo supporta una frequenza di aggiornamento massima di 90 Hz e la frequenza di aggiornamento può variare leggermente in base alle diverse interfacce delle app e alla qualità dell'immagine del gioco. Fai riferimento alla tua esperienza reale.

6. La risoluzione è misurata come un rettangolo standard: quindi, i pixel effettivi sono leggermente inferiori.

7. La capacità tipica è di 5200 mAh e la capacità nominale della batteria è di 5100 mAh. (Batteria non removibile).

8. La potenza di ricarica cablata massima supportata per HONOR X6a è di 22,5 W quando si utilizza il caricabatterie e il cavo SuperCharge originali. La potenza di ricarica effettiva può variare a seconda dei diversi scenari. Il caricabatterie non è incluso di serie in Europa.

9. La rete effettiva può variare in base alla regione.