


MSI A520M-A PRO scheda madre AMD A520 Socket AM4 micro ATX

Marchio : MSI

Codice prodotto: A520M-A PRO

Nome del prodotto : A520M-A PRO

MSI A520M-A PRO. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: PCI Express 3.0, SATA, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8111H



Processore		I/O interni	
Produttore processore *	AMD	Connettore d'intrusione del telaio	✓
Presa per processore *	Socket AM4	Pannello posteriore porte I/O	
Processori compatibili *	3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9	Quantità porte USB 2.0 *	2
		Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	4
Numero massimo processori SMP	1	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Memoria		Quantità porte HDMI *	1
Tipi di memoria supportati *	DDR4-SDRAM	Quantità porte DVI-D *	1
Numero di slot di memoria *	2	Uscite per cuffie	1
tipo di slot di memoria	DIMM	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Canali di memoria	Dual-channel	Collegamento in rete	
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	✓	Collegamento ethernet LAN	✓
Non-ECC	✓	Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Velocità di memoria supportate	1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz	Controller LAN	Realtek RTL8111H
RAM massima supportata *	64 GB	Wi-Fi *	✗
Senza buffer	✓	Caratteristiche	
Controller di archiviazione		Chipset scheda madre *	AMD A520
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD	Chip audio	Realtek ALC892
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	PCI Express 3.0, SATA	Sistema audio *	7.1 canali
Numero di hard drive supportati	5	Componente per *	PC
Livelli RAID	0, 1, 10	Fattore di forma scheda madre *	micro ATX
Grafica		Famiglia di chipset per scheda madre *	AMD
Risoluzione massima	4096 x 2160 Pixel	Numero di fori di montaggio	8
Numero di display supportati	2	Slot espansione	
I/O interni		Slot PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Connettori USB 2.0 *	2	Slot PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Dati logistici	
Numero di connettori SATA III *	4	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733020
Connettore pannello audio frontale	✓	Dimensioni e peso	
Connettore del pannello anteriore	✓	Larghezza	236 mm
Connettore ATX (24-PIN)	✓	Profondità	200 mm
Connettore ventola CPU	✓	Altezza	60 mm
Numero di connettori ventola chassis	2		

Altre caratteristiche

Peso

698 g



4719072749927



0824142224007



824142224007

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.