



## Acer MR.JW311.001 videoproiettore Proiettore a raggio standard 4500 ANSI lumen DLP 1080p (1920x1080) Bianco



**Marchio** : Acer

**Codice prodotto**: MR.JW311.001

**Nome del prodotto** : MR.JW311.001

Acer MR.JW311.001. Luminosità proiettore: 4500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: 1080p (1920x1080). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Potenza della lampada: 240 W, Quantità lampade: 1 lampada(e). Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena. Potenza in uscita (RMS): 10 W

Proiettore		Connettività	
Rapporti d'aspetto supportati	4:3, 16:9	Porta DVI *	✗
Proiettore intelligente *	✗	<b>Collegamento in rete</b>	
Luminosità proiettore *	4500 ANSI lumen	Smart TV *	✗
Tecnologia di proiezione *	DLP	Collegamento ethernet LAN *	✗
Risoluzione nativa del proiettore *	1080p (1920x1080)	Wi-Fi *	✗
Rapporto di contrasto *	10000:1	<b>Archiviazione</b>	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Letto di schede integrato *	✗
Range di scansione orizzontale	15 - 100 kHz	<b>Caratteristiche</b>	
Intervallo di scansione verticale	24 - 120 Hz	Interattivo *	✗
Correzione Keystone, orizzontale	40°	<b>Multimediale</b>	
Correzione Keystone, verticale	40°	Altoparlanti incorporati *	✓
<b>Sorgente luminosa</b>		Potenza in uscita (RMS)	10 W
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Numero di altoparlanti incorporati	1
Potenza della lampada	240 W	<b>Design</b>	
Quantità lampade	1 lampada(e)	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
<b>Sistema di lente</b>		Colore del prodotto *	Bianco
Zoom fotocamera	✓	Installazione	Soffitto, Pavimento
<b>Video</b>		<b>Display</b>	
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM	Display incorporato *	✗
Full HD *	✓	<b>Gestione energetica</b>	
Compatibilità 3D *	✗	Alimentazione *	AC
<b>Connettività</b>		Consumi *	309 W
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Quantità porte USB 2.0 *	1	<b>Dimensioni e peso</b>	
Ingressi audio (L,R) *	1	Larghezza	127 mm
Uscita (L, R) audio	1	Profondità	89 mm
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Altezza	36 mm
Quantità porte HDMI *	2	Peso *	2,9 kg
		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Telecomando portatile *	✓
		Batterie incluse	✓
		Cavi inclusi	Potenza
		Manuale dell'utente	✓



4711121138362

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date