

## Cavo Adattatore sdoppiatore RJ45 2 a 1 - F/M

Product ID: RJ45SPLITTER



RJ45SPLITTER è un adattatore cavo splitter RJ45 da 2 a 1. Aumenta il numero di connessioni di rete di un'uscita RJ45, consentendo la trasmissione di due segnali 10/100 Ethernet attraverso un unico cavo Cat5/Cat5e.

A un'estremità dell'installazione, lo splitter consente di connettere due cavi patch, provenienti da un hub o da uno switch, a una singola porta posta su un pannello patch. All'altra estremità, lo splitter si connette a una rete Cat5/Cat5e tramite una presa a muro, quindi divide il segnale per consentire la connessione di due dispositivi separati. Il pannello patch e la presa a muro sono collegati tramite un singolo cavo Cat5/Cat5e.

Il cavo splitter Ethernet è stato progettato e costruito per assicurare la massima durata ed è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Consente la trasmissione di due segnali 10/100 Ethernet tramite un singolo cavo Cat 5/5e
- Non può essere utilizzato per condividere la stessa linea di rete con due computer. In questo caso, usare un hub
- Ideale per applicazioni 10/100Mbps Ethernet - non adatto per reti Gigabit (1000Mbps)

### Caratteristiche

- Adattatori con 1 ingresso RJ45 (maschio) e 2 uscite RJ45 (femmine)

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Numero di conduttori	8
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - RJ-45 Maschio
	Connettore B	2 - RJ-45 Femmina
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Diametro filo	24 AWG
	Lunghezza cavo	330 mm [13 in]
	Lunghezza prodotto	330 mm [13 in]
	Peso prodotto	0 kg [0.1 lb]
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	0 kg [0.1 lb]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Adattatore cavo splitter RJ45 da 2 a 1 - F/M

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.