

# Gigaset E390A

## Perfetto per tutte le età - con segreteria telefonica

- Segreteria digitale integrata con tempo di registrazione fino a 30 minuti
- Ampio display a colori TFT (2,2" / 58mm)
- Funzionalità SOS tramite softkey (4 numeri)
- Modalità Boost per un'impostazione del volume extra forte
- 2 profili acustici (alto / basso) per l'udito ottimale
- Modalità Jumbo per rubrica e font di composizione
- Funzionalità lente d'ingrandimento per testi di visualizzazione
- Tasti singoli illuminati di grandi dimensioni sul portatile per un funzionamento sicuro
- Monitoraggio stanza (baby monitor) con funzione interfono
- Funzione di chiamata diretta: selezione di un numero di telefono premendo un tasto qualsiasi
- Rubrica per un massimo di 200 nomi con 3 numeri di telefono ciascuno



## Qualità audio

- Acustica ottimizzata, audio e volume di alta qualità, anche in modalità vivavoce
- Modalità boost per un'impostazione del volume extra forte
- 2 profili acustici per un audio ottimale disponibile (alta / bassa frequenza)
- Uscita suoneria tramite altoparlante vivavoce
- Volumi della suoneria impostabili in 5 livelli
- Modalità vivavoce sul ricevitore
- Compatibile con apparecchi acustici

## Rubrica telefonica e funzioni di composizione

- Rubrica per un massimo di 200 contatti: nome, cognome, numeri di telefono (casa, ufficio, cellulare), melodia VIP, promemoria di compleanno
- Preparazione della chiamata (inserimento del numero prima della procedura di composizione) con opzione di correzione
- Rileselezione degli ultimi 20 numeri
- Rileselezione automatica
- Tasti di scelta rapida programmabili (2 - 9)
- Procedura di composizione: composizione multifrequenza a toni (DTMF), composizione a impulsi (DP)
- Tasto di composizione (tempi di flash programmabili)

- Supporto dei prefissi di accesso
- Trasferimento della rubrica tra diversi portatili Gigaset

## Funzione SOS

- Per effettuare una chiamata di emergenza utilizzando il tasto funzione destro sul ricevitore
  - Fino a 4 numeri di telefono diversi
  - Se non è possibile raggiungere il primo numero telefonico selezionato, Gigaset E390 chiama automaticamente il numero successivo; è possibile accettare una chiamata di emergenza premendo il numero 5 sul telefono chiamato

## Display

- Display grafico a colori TFT illuminato 44 x 35 mm (H x W), 58mm (2.2") diagonale, 64k colori, 6 linee, 176 x 220 pixels
- Migliore leggibilità
  - Alto contrasto
  - Menu principale con una icona sullo display
  - Modalità Jumbo: carattere più grande per la composizione e rubrica
  - Funzionalità lente d'ingrandimento per testi di visualizzazione

# Gigaset

Wherever you go.

- Sfondo del display selezionabile (bianco o nero)
- Schemi di colore selezionabili per i testi visualizzati
- Screensaver: orologio analogico o digitale, servizi di informazione
  - Visualizzazione data e ora
  - Visualiz. intensità del campo e stato di carica della batteria
  - Visualizzazione nuovi messaggi
  - Visualizzazione tasti per una rapida selezione delle funzioni
- Durante una chiamata: visualiz. della durata della chiamata

## Visual. e segnalazione delle chiamate

- Visualiz. chiamata con numero di telefono o nome (CLIP / CNIP)
- Visualizzazione chiamata :
  - Sul display
  - Pulsante "portatile" lampeggiante (LED verde)
- Melodie suoneria impostabili
  - 18 melodie nel portatile
  - 7 melodie nella stazione base
  - 5 livelli volume + OFF + crescendo
- Soppressione delle chiamate anonime: le chiamate senza numero CLIP sono indicate solo visivamente
- Protezione temporizzata contro chiamate indesiderate, il telefono continuerà a squillare per i contatti VIP assegnati (modalità giorno / notte)
- Suonerie individuali per chiamate esterne / interne

## Visual. chiamate perse/lista chiamate

- Il tasto messaggi lampeggiante indica le chiamate perse e consente un comodo accesso all'elenco dei messaggi
- Elenco chiamanti con numero di telefono (CLIP) e ora per tutte le chiamate (60 voci), nonché per le chiamate in uscita, in entrata o perse (20 voci ciascuna)
- Composizione diretta dall'elenco delle chiamate perse

## Tastiera

- Tastiera ergonomica in materiale di alta qualità
- Funzionamento sicuro grazie alle grandi tasti individuali
- Tastiera illuminata: color ambra
- Tasti singoli di grandi dimensioni con stampa di grandi dimensioni
- Tasto di invio/conversazione illuminato, incl. funzione vivavoce
- Tasto di navigazione a 5 direzioni con clic centrale (incl. funzione mute)
- Chiamata di emergenza tramite tasto funzione per 4 numeri SOS
- Blocco tasti on/off tramite tasto cancelletto (#)
- Suoneria on/off tramite tasto asterisco (\*)
- Tasto di composizione (tempi di flash programmabili)

## Menu

- Interfaccia utente / menu intuitiva e moderna per un facile utilizzo (diverse lingue disponibili)
- Pratico menu principale con un'icona per schermata e tasti funzione
- Funzionalità lente d'ingrandimento per testi di visualizzazione
- Funzionamento semplice tramite sottomenu e tasti funzione basati su testo

## Funzioni aggiuntive

- Plug-and-play – installazione facile : apri, collega, e chiama (portatile registrato in fabbrica)
- Calendario con panoramica mensile e schedato per:
  - 30 appuntamenti con testo e suoneria separata
  - Promemoria di compleanno per ogni voce della rubrica
- Funzione sveglia con melodia regolabile e funzione snooze
- Monitoraggio della stanza (baby monitor) con funzione interfono in caso di rilevamento del rumore viene effettuata una chiamata esterna a un telefono cellulare o una chiamata interna a tutti i portatili
- Funzione di chiamata diretta: selezione di un numero di telefono premendo un tasto qualsiasi
- Nome del portatile modificabile
- Tono di avviso se l'utente lascia il raggio di azione del sistema
- Tono di avviso (per conferma chiave e batteria scarica)
- Impostazioni di data e ora salvate in caso di mancanza di corrente

## Funzionalità con più portatili

- Chiamate interne gratuite
- 2 chiamate possibili contemporaneamente (1 esterno e 1 interno tra 2 portatili)
- Trasferimento della rubrica tra diversi portatili Gigaset
- Chiamata interna a tutti o ai portatili selezionati
- Inoltro di chiamata a un altro portatile con la funzione di selezione / richiamata
- Suoneria simultanea di tutti i portatili per chiamate esterne

## Segreteria telefonica

- Segreteria digitale integrata con fino a 30 minuti di registrazione
- Funzionamento semplice tramite portatile e stazione base
- 1 messaggio di risposta individuale registrabile (circa 170 secondi)
- Messaggio di risposta preimpostato (plug-and-play)
- Visualizzazione di nuovi messaggi sul portatile e sulla base
- Annuncio della data / ora di ciascun messaggio
- Lunghezza di registrazione regolabile: 1, 2, 3 minuti o illimitato
- Accettazione chiamata regolabile: Immediatamente, dopo 10, 18 o 30 secondi, automaticamente
- Ascolta i messaggi in arrivo sulla base e sul portatile
- Richiesta remota possibile (protetto da PIN, PIN di 0000 non consentito)
- Le registrazioni sono protette in modo illimitato da interruzioni di corrente

## ECO DECT

- Riduzione automatica della potenza di trasmissione in base alla distanza tra il ricevitore e la stazione base
- Zero radiazioni in modalità standby, anche se vengono utilizzati più portatili, purché tutti i portatili registrati supportino ECO DECT

## Dati tecnici

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Configurazione           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Connessione di 1 linea esterna (a/b)</li> <li>○ Fino a 6 portatili possono essere registrati (per ulteriori informazioni consultare <a href="http://www.gigaset.com/compatibility">www.gigaset.com/compatibility</a>)</li> <li>○ Ampliare raggio di trasmissione con Gigaset Repeater</li> </ul>  |
| Interfaccia              | a/b (analogica)  |
| Implementazione          | Connessione principale / HA / PBX  |
| Standards                | DECT, GAP  |
| Portatile                | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Standby: fino a 320 ore</li> <li>○ Durata chiamata: fino a 17 ore</li> <li>○ Batterie: 2 x AAA (NiMH), ricaricabili</li> <li>○ Charging time: circa 8 ore</li> <li>○ Range               <ul style="list-style-type: none"> <li>- in edifici: fino a 50 m</li> <li>- esterni: fino a 300 m</li> </ul> </li> <li>○ Dimensioni: 168 x 48 x 22 mm (H x W x D)</li> <li>○ Peso: circa 118 g (incl. batterie)</li> </ul> |
| Base station             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Power supply: 230 V plug in power adaptor</li> <li>○ Dimensioni: 44 x 126 x 102 mm (H x W x D)</li> <li>○ Peso: circa 224 g</li> </ul>  |
| Charger for DUO and Trio | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Power supply: 230 V plug-in power adapter</li> <li>○ Dimensioni: 38 x 70 x 77 mm (H x B x T)</li> <li>○ Peso: circa 36 g</li> </ul>   |
| Confezione               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 Gigaset E390A base station</li> <li>○ 1 Gigaset E390HX portatile</li> <li>○ 1 Plug in power adaptor, base station</li> <li>○ 1 cavo connessione telefonica</li> <li>○ 2 AAA batterie ricaricabili (NiMH)</li> <li>○ 1 Battery cover</li> <li>○ 1 User manual</li> </ul>   |
| Colore                   | White  |

✓Gigaset si riserva di modificare i dati della presente scheda informativa senza preavviso.

### PART NUMBER e DESCRIZIONE

Descrizione : **GIGASET E390A WHITE**

Codice prodotto : **S30852-H2928-K102**

EAN : **4-250366-861760**

## QUALITA' - MADE IN GERMANY

❖ Certificazioni della fabbrica:

- ✓ TUV ISO 9001 (Sistema Qualità)
- ✓ TUV ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale)
- ✓ Conforme alle Direttive Europee: CE (RED) ed ErP (Ecodesign), RAEE, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili

### Qualità garantita dal marchio GIGASET MADE IN GERMANY E DAL NUMERO DEL NOTIFY BODY ACCANTO AL MARCHIO

La dichiarazione di conformità **CE 0682** è redatta in ottemperanza al sistema di "Garanzia Qualità Totale" ed è disponibile su [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs) oppure è possibile richiederla al Servizio Clienti

**QUALITA' GARANTITA dal marchio GIGASET - MADE IN GERMANY e dal numero dell'Organismo Notificato (Notify Body) accanto al MARCHIO**

## Assistenza

Per ogni informazioni potete rivolgervi

al Servizio Clienti Gigaset al numero: **02.600.630.45**

(Lun./Ven.-- 09.00/17.00)