

Adattatore di alimentazione 20V CC per Docking Stations DK30A2DH / DK30ADD - 2A

Product ID: SVA20N2NEUA



Questo adattatore di alimentazione CC da 20 V è innanzitutto un adattatore di ricambio o scorta per le docking station per laptop DK30A2DH o DK30ADD, ma può anche alimentare qualsiasi dispositivo elettronico dotato di connettore di tipo N a cilindro e che richieda un'alimentazione di 20 volt e fino a 2 amp.

Ricambio per un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

Questo alimentatore è il ricambio perfetto per un adattatore di alimentazione da 20 V e 2 A smarrito o guasto usato in precedenza per alimentare i dispositivi elettronici, ad esempio una docking station.

Un adattatore di alimentazione di ricambio sempre a portata di mano

Quando è assolutamente necessario evitare tempi di fermo, avere a portata di mano un adattatore di alimentazione di ricambio garantisce che non si dovrà più attendere l'arrivo di un componente di ricambio o che non si dovranno più sostituire i dispositivi al solo scopo di disporre di una sorgente di alimentazione compatibile.

Il prodotto SVA20N2NEUA è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sostituisce un alimentatore CC smarrito o guasto
- Consente di avere a disposizione un adattatore di alimentazione supplementare per i dispositivi mission-critical

Features

- Adattatore di alimentazione di ricambio per le docking station per laptop StarTech.com DK30A2DH e DK30ADD
- Da utilizzare in sostituzione di un adattatore di alimentazione smarrito o come adattatore di alimentazione di scorta per una docking station DK30A2DH o DK30ADD
- Supporta una gamma di dispositivi che richiedono un'alimentazione di 20 volt e 2 amp (o inferiore) e un connettore di tipo N a cilindro
- Dispositivi di importanza critica sempre operativi grazie a un adattatore di alimentazione aggiuntivo

	Warranty	2 Years
Alimentazione	Consumo energetico	40W
	Corrente di uscita	2 A
	Corrente ingresso	1 A
	Tensione di uscita	20V DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.7 in [43 mm]
	Larghezza prodotto	1.6 in [40 mm]
	Lunghezza cavo	48 in [1219 mm]
	Lunghezza prodotto	3 in [75 mm]
	Peso prodotto	4.8 oz [137 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0.4 lb [0.2 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.