

## Vultech UPS1200VA-LITE gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,2 kVA 600 W 2 presa(e) AC

**Marchio :** Vultech

**Codice prodotto:** UPS1200VA-LITE

**Nome del prodotto :** UPS1200VA-LITE

UPS 1200VA Offline - Gruppo Di Continuità

Vultech UPS1200VA-LITE gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,2 kVA 600 W 2 presa(e) AC:

Il gruppo di continuità VulTech® UPS1200VA-LITE protegge le periferiche dagli sbalzi di corrente causati da fulmini o altri particolari agenti atmosferici.

È dotato di 2 prese elettriche Bipasso 10-16A/Schuko e una presa IEC13 nella parte posteriore in modo da poter collegare PC, monitor o altre periferiche importanti, evitando l'uso di ulteriori cavi per il funzionamento del prodotto.

Dotato di funzione Overload la quale permette il controllo intelligente della tensione e la gestione del sovraccarico.

Contenuto della confezione:

- Gruppo di continuità VulTech UPS1200VA-LITE
- Manuale d'istruzioni



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Potenza in uscita *	1,2 kVA	Capacità della batteria	9 Ah
Potenza in uscita *	600 W	Voltaggio della batteria	12 V
Forma d'onda *	Pseudo sine	Tempo di ricarica	4 h
Tensione operativa in entrata (min) *	145 V	<b>Design</b>	
Tensione operativa in entrata (max) *	290 V	Fattore di forma *	Compatta
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Tipo di raffreddamento	Passivo
Tensione di uscita (max)	220 V	Colore del prodotto *	Nero
frequenza output	50/60 Hz	Indicatori LED	✓
Corrente massima	16 A	Certificazione	CE
Tempo di risposta	6 ms	<b>Dettagli tecnici</b>	
Fattore di potenza	0,5	Certificati di sostenibilità	RoHS
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico	<b>Dimensioni e peso</b>	
<b>Connettività</b>		Larghezza	95 mm
Presse di corrente	Accoppiatore C13	Profondità	310 mm
Quantità prese AC	2 presa(e) AC	Altezza	140 mm
		Peso	5,1 kg
		<b>Dati su imballaggio</b>	
		Manuale dell'utente	✓



8057284627166

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date